

Serie 6, Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend PKF375FP2E







HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer

HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ394301 Verbindungsleiste

Die Elektro-Kochstelle des Dominoprogramms: macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- 18 cm große Kochzone erweiterbare Kochzone.
- Comfort Profil: elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- Power Boost: bis zu 20 % mehr Power auf dem Elektrokochfeld.
- Re Start: Sollte einmal etwas überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus und speichert die zuletzt gewählte Einstellung.
- Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Produktbezeichnung / -familie: Vario	
Produktbezeichnung / -familie: Vario	
Bauform:	
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektrisch
Energiequelle:	
Anzahl der Kochzonen:	2
Anzahl der Kochzonen:	2
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):38 x x mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):38 x x mm
Gerätebreite:	306 mm
Gerätebreite:	306 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	38x306x527 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	38x306x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	120 x 380 x 590 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	
Nettogewicht:	4.5 kg
Nettogewicht:	4.5 kg
Bruttogewicht:	5.2 kg
Bruttogewicht:	5.2 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Alu, gebürstet
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Alu, gebürstet
Länge Anschlusskabel:	100.0 cm
Länge Anschlusskabel:	100.0 cm
EAN-Nummer:	
EAN-Nummer:	4242005283286
Absicherung:	16 A
Absicherung:	
Spannung:	220-240 V
Spannung:	
Frequenz:	
Frequenz:	50; 60 Hz





Serie 6, Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend PKF375FP2E

Die Elektro-Kochstelle des Dominoprogramms: macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- 30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne: 120 mm, 180 mm, 1 kW (max. Leistung 2.3 kW)
- Hintere Kochzone: 145 mm, 1.2 kW

Benutzerfreundlichkeit

- DirectSelect Classic: Steuern Sie die Leistung direkt und einfach über die Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Count-up Timer: zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe: Vorne bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

Design

- ComfortProfil

Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation


- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 38 x 306 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 38 x 270 x (490 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 3500 W
- Netzkabel: Anschlusskabel 100 cm, Anschlusskabel beiliegend
- Für den Anschluss an eine 1-Phasen-Installation angepasst




Serie 6, Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend PKF375FP2E




Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)






Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich



Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich






Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Maße in mm Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp: Gerätebreite:


A B C D L X								
2x30	306	306	-	-	612	576		
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666		
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876		
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980		
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086		
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186		
2x40	396	396	-	-	792	756		
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966		
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070		
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176		
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276		
3x30	306	306	306	-	918	882		
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972		
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182		
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286		
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392		
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492		
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062		
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272		
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376		
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482		
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582		
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362		
4x30	306	306	306	306	1224	1188		
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278		
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020		
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110		
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326		
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416		

^{*} Nicht möglich mit 70 cm Induktionsmulde



- A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand.
- **B**: Einbautiefe
- C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

Maße in mm Montagesatz (HEZ394301) für Domino



B: Abhängig von der Ausschnitttiefe